


### 产品介绍

Aqara智能USB墙壁插座 H1(网关版)是智能家庭控制中心,同时也是墙壁插座面板,支持给USB设备充电。该设备可以实现Wi-Fi、Zigbee设备之间的互联互通,并管理智能场景,让你方便快捷的控制插座、灯泡、窗帘、空调等设备。





**安全咨询及注意事项**

1. 本产品安装过程中涉及强电,需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装;
2. 本产品仅限室内使用,请勿在潮湿环境或室外使用;
3. 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用;
4. 注意防潮,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
5. 请勿将本产品置于靠近热源的地方;
6. 请勿尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行此项工作;
7. 永久性连接式设备,应当在设备外部装上便于触及到的断开装置,断开装置和设备必须由专业人员安装。

**用户须知**


1. 本产品为支持HomeKit的配件,推荐使用最新版iOS或iPadOS。
2. 要远程控制支持HomeKit的配件或设置自动化,需要安装一台HomePod或Apple TV或一台已设为家居中枢的iPad,建议将软件和操作系统更新到最新版本。
3. 网关与iPhone、iPad、Apple Watch、HomePod或Mac之间的通讯受HomeKit技术保护。
4. 使用带有Works with Apple的徽章,意味着该配件经过专门设计,可与徽章中所标识的技术配合使用,并且已通过开发者认证,符合Apple性能标准,Apple不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。

**快速设置**

1. 下载客户端  
在应用商店搜索“**Aqara Home**”或扫描以下二维码下载“**Aqara Home**”APP。
2. 使用螺丝刀拧松插座背面连接线柱螺丝,将火线和零线分别接入网关的L孔和N孔,确认接线正确后,拧紧线柱螺丝。
3. 若需要网关和路由器之间使用有线网络通讯,请使用网线将网关网口和你的路由器LAN口连接起来;请确保网线连接牢靠,并且路由器端的网线连接稳定。  
\*网线连接建议使用超五类以上的网线,同时网线的距离不超过50米。
4. 使用附送的螺丝将网关固定到墙壁接线盒上。  
\*螺丝扭矩请勿超过0.7N·m。
5. 如添加失败,请按网关重置按键10S以上,待黄灯闪烁后,在app上重试添加。  
\*如需帮助请查询:[www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)  
如果设备添加失败,请确认以下几点:  
\*请确保设备连接2.4GHz的Wi-Fi网络;  
\*Wi-Fi名称或密码包含不支持的特殊字符,导致无法连接路由器,请修改成常用的字符后再试;  
\*设备暂时不支持WAP/WAP2企业级的Wi-Fi网络;  
\*检查路由器是否开启Wi-Fi防蹭设置,导致设备无法正常联网;  
\*检查路由器是否开启AP隔离,导致手机在局域网内无法搜索到设备;  
\*建议不要连接桥接网络。  
如果HomeKit绑定失败,请确认以下几点:  
\*提示“无法添加配件”。由于反复多次添加失败,导致iOS系统缓存的错误信息无法释放,请重启iOS设备并重置设备后再试。若仍失败,请检查路由器兼容性,并尝试更换其他路由器再试。  
\*提示“配件已添加”。请重启iOS设备并重置设备后,采用手动输入HomeKit设置代码方式重新添加。  
\*提示“未找到配件”。请重置设备后,等待3分钟后,采用手动输入HomeKit设置代码方式重新添加。

**制造商:**深圳绿米联创科技有限公司  
**地址:**深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号  
金骐智谷大厦8楼  
**服务网址:** [www.aqara.com/support](http://www.aqara.com/support)  
**服务电话:** 400-990-7930

### 安装说明

① 请在所有设置完成后扣上面板。  
  
 \*注意,扣上面板之后按键和LED指示灯会被遮挡。

② 在室内无遮挡的情况下,网关与子设备间的通信距离可达30米,具体取决于实际环境。

**指示灯说明**

指示灯状态	指示灯状态
黄色常亮	正在启动
黄色闪烁	等待连接网络
蓝色/白色闪烁	正在连接网络
白色常亮	启动后15分钟,未配置网络
紫色闪烁	允许添加子设备

\*该产品的无线电发射设备型号核准代码印于产品机身

③ 使用  
添加子设备:网关添加成功后,请参考子设备说明书进行添加子设备的操作。

④ 重置设备  
恢复出厂设置:快速点按网关按键十次以上。  
重置设备网络:长按网关按键10s以上,重置设备网络连接,即可重新绑定设备或者连接新的路由器。

\*由于APP的升级与更新,实际操作可能与以上描述略有差异,请按照当前APP内指引或者实际设备状态提示进行操作。

**基本参数**

产品型号:QBCZWG11LM系列  
产品尺寸:86x86x43.5mm  
无线连接:Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee3.0 IEEE 802.15.4  
网 口:10/100Mbps以太网  
额定参数:MAX 2500W, 10A 250V~  
USB额定输入:220-250V~, 50/60Hz, 0.13A MAX  
USB端口输出:5V---2A MAX  
工作温度:-10°C~+40°C  
工作湿度:0~95% RH, 无冷凝  
执行标准:GB/T 1002-2008, GB/T 2099.1-2008, GB 4943.1-2011, GB 17625.1-2012, GB/T 9254-2008  
支持系统:Android 6.0或iOS 12.0及以上版本

**产品中有害物质的名称及含量**

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	O	O	O	O	O	O
金属接线柱	X	O	O	O	O	O
其他五金件	O	O	O	O	O	O
PCB	O	O	O	O	O	O
电子元器件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

**保修说明**

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

**一、保修政策**

在三包有效期内,您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务,退货、换货、维修应当凭发票办理。

1、签收次日起7天内无理由退货(电商购买渠道),由用户承担物流费用;  
2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经售后服务中心检测确定后,可以免费享受如下服务。

**二、产品性能故障表**

名 称	性 能 故 障
智能USB墙壁插座 H1(网关版)	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、指示灯失效 3、按键失效 4、Wi-Fi连接失效 5、Zigbee连接失效

**三、非保修条例**

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件,或撕毁、涂改贴、防伪标记;  
2、已超过三包有效期;  
3、因不可抗力造成的损坏;  
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;  
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示:因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全,建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

**Aqara**  
continuous connection

智能USB墙壁插座 H1(网关版)使用说明书