




### 智能墙壁插座 T1 使用说明书

#### 产品介绍

Aqara智能墙壁插座 T1是基于 Zigbee 3.0无线通信协议，具备 Zigbee网络中继的智能插座。配合网关，可实现app远程控制，定时开关，倒计时，电量统计，功率限制等功能，搭配其他智能设备可获得丰富的智能家居体验。  
\*本产品需要配合具备网关功能（支持 Zigbee 3.0设备）的设备使用。部分功能需要特定型号网关支持，详情列表请查看：www.aqara.com/support。



按键  
短按1次：插座通电/断电  
长按5秒：进入组网状态  
连续3击：通讯有效距离验证

#### 安全咨询及注意事项

- 1、本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
- 2、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
- 3、本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；
- 4、注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
- 5、请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
- 6、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作。

#### 安装方法


请依照本章说明进行安装，或扫描下方二维码观看安装视频。




扫码观看安装视频或了解更多信息。

安装前请确认电源总闸已关闭!


1、使用一字螺丝刀撬开插座面板；



2、使用螺丝刀拧松插座背面接线柱螺丝，将火线和零线分别接入插座的L孔和N孔，地线接入中间孔，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝；



3、使用附送的螺丝将插座固定到墙壁接线盒上，并扣上插座面板；



4、开启电源总闸，蓝色指示灯闪烁一下，表示正常通电。按下按键，红色指示灯持续慢闪，表示插座正常。

#### 快速设置

- 1、请依照网关说明书，将网关添加到app；
  - 2、打开app，点击首页右上角“+”，进入“添加设备（配件）”页面，选择智能墙壁插座 T1，并依照提示进行操作；
- \*如添加失败，请将网关移近本产品，通电后再试。

验证有效距离：连续3击插座按键，网关发出提示音，表明设备于网关之间可以有效通讯。

\*请仔细阅读本说明书并妥善保管

服务热线：400-990-7930

服务网址：www.aqara.com/support

制造商：深圳绿米联创科技有限公司

地址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金祺智谷大厦8楼

扫码获取 Zigbee 3.0 Install Code

#### 指示灯状态说明

指示灯状态	状态描述
蓝色闪烁一次	插座上电
蓝色快闪	进入组网状态
蓝色常亮	插座通电且 Zigbee 网络连接正常
红色慢闪	插座通电且未入网
蓝红交替闪烁	插座通电且掉线
红色快闪	过温过载警报

#### 基本参数

产品型号：QBCZ14LM  
产品尺寸：86 × 86 × 45mm  
无线连接：Zigbee 3.0  
额定参数：10A 250V~，50Hz 2500W MAX  
工作温度：-10℃ ~ +40℃  
工作湿度：0~95% RH，无冷凝  
执行标准：GB/T 2099.1-2008

#### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
电子元器件	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



#### 保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

#### 保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

- 1、签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；
- 2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

#### 《产品性能故障表》

名称	性能故障
智能墙壁插座 T1	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、指示灯失效 3、按键失效 4、Zigbee 连接失效 5、控制功能失效

#### 非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。